『グリーン購入法対象機種適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA 2014.07. 001

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC（鋼板）t0.5	白
2	端板	2	PC（ポリカーボネート樹脂）ABS樹脂	白
3	LEDバー	1	−	乳白カバー（集光タイプ）
4	電源ユニット	1	−	LEK−580016A08D
5	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	DFC−3629
6	コネクタ	1	PA（ポリアミド樹脂）	−
7	端子台	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	DFC−3625（調光用）
8	取付けねじ	2	UF（ユリア樹脂）	ゴム座付セットスクリュウ
9	反射板	1	CGC（鋼板）t0.5	白



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法







コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

⚠ 安全に関する警告

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

⚠安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
・本器具は天井直付け専用です。吊り下げや傾斜天井・柔らかい天井（ロックウールなど）、には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
・LEDを直視しないでください。
・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
・端子の送り容量は16A以下で使用してください。

4，000lmタイプ

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧（V）	AC100	AC200	AC242
入力電流（A）	0.315	0.160	0.137
消費電力（W）	31.2	30.7	30.9
相関色温度※1（K）	4000		
演色評価数※1（Ra）	83		

※1保証値ではありません。

使用上の注意

1）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEDT-53401WK-LD9	LET-12542-LD9	LEM-04042W-PS

E-CORE™ [イー・コア] LEDベースライト

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）		
100 | 242	LD	3.0	形名	LEDT-53401WK-LD9 (1/2)
			品名	東芝LED照明器具
承認	担当		図番	AA2014-51423-01
渡邉	佐野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用（Use only in Japan）

TOSHIBA 2014.07. 001

調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

Ⅰ. SESLをご使用の場合

①SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- あかりセンサタイプ…DF-20206XD7（100V～242V用）
  DF-20207XD7（100V～242V用）
  DF-20204MXD7（100V～242V用）
- あかり＋人感センサタイプ…DF-20206ZD7（100V～242V用）
  DF-20207ZD7（100V～242V用）
  DF-20204MZD7（100V～242V用）
- パネルタイプ…DF-70403（100V～242V用）

②電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

Ⅱ. コントルクス（コントルクスPD）をご使用の場合

①コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- DF-70170-PD（100V～242V用）

②「電源線（2線）、調光線（2線）」が必要になります。
③コントルクスと照明器具との配線最遠長は200m以下としてください。
- その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- 器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。
「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
- 調光信号線は、Ø0.9，Ø1.2の軟銅線（CPEV）
または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。

④コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントルクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがありますが性能としては問題ありません。



調光制御装置との結線図



DF-70170-PD
コントルクス設定スイッチ図

E-CORE™
［イー・コア］
LEDベースライト

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	LEDT-53401WK-LD9 (2/2)
100 | 242	LD	3.0	品名	東芝LED照明器具
承認	担当		図番	AA2014-51423-01
渡邉	佐野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)